



## SENSOR INFRA VERMELHO ATIVO AN900-A60



### Especificações

Modelo	AN900-A60	
Taxa	Externa	60m
	Interna	180m
Características do feixe	Infra vermelho de feixe duplo	
Período de interrupção	50 ~ 700mseg (selecionável)	
Entrada de Tensão	DC 12~24V / AC11~18V	
Consumo Atual	55mA max	
Período de Alarme	2 Seg. (+1) nominal	
Saída de Alarme	Relé forma C (AC/DC30V 0.5A Max)	
Chave de Adulteração	N.F. abre quando a tampa é removida (somente o receptor)	
Temperatura de Operação	-25° C ~ + 55° C	
Umidade Ambiente	95% Max	
Alinhamento de Ângulo	± 5° vertical, ± 90° horizontal	
Montagem	Parede ou Poste	
Peso	330g (transmissor ou receptor)	
Aparência	Resina PC (preto)	